

### Назначение изделия.

Изделие КМ300-4.1 предназначено для работы в составе домофонного комплекса ELTIS300 и позволяет создавать на его основе такой домофонный комплекс, который поддерживает санкционированный доступ как в каждый подъезд объекта, так и на общую для всех подъездов охраняемую территорию.

Коммутатор КМ300-4.1 обеспечивает:

- Подключение до четырех блоков вызова по линии управления и приемом сигналов данной линии;
- Селекцию сигналов линии управления в соответствии с заданным диапазоном квартир в подъезде;
- Управление коммутатором КМ100-7.2 подъезда, к входу которого подключен КМ300-4.1.

### Функции изделия.

Основные функции:

- коммутация «посетитель-абонент» блока вызова охраняемой территории с любым абонентом объекта, в соответствии с набранным номером квартиры;
- коммутация «посетитель-абонент» блока вызова, установленного у подъезда объекта с любым абонентом данного подъезда, в соответствии с набранным номером квартиры;
- дуплексная связь «посетитель-абонент»;
- сообщение посетителю о занятости системы в случае попытки вызова квартиры при занятой другим БВ разговорной линии;
- звуковое и визуальное сообщение посетителю о том, что разговорная линия вызываемого абонента занята посетителем с другого блока вызова;

Функции обслуживания:

- возможность установки коммутатора в рабочий режим или режим программирования с помощью джампера;
- программирование с клавиатуры любого подключенного к данному подъезду блока вызова, диапазона номеров квартир в подъезде;
- сохранение в энергонезависимой памяти коммутатора:
  - номера первой квартиры всего объекта;
  - номера первой квартиры подъезда, в котором установлен коммутатор;
  - номера последней квартиры подъезда, в котором установлен коммутатор.

### Краткие технические характеристики.

Максимальное количество абонентов	200
Максимальное количество БВ	10
Максимальное количество БВ для подключения к одному коммутатору	4
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Диапазон рабочих температур	(-10...+40)°С
Относительная влажность	не более 90%
Габаритные размеры, мм	137x81x30
Масса, кг	0,13

### Комплектность.

Коммутатор КМ300-4.1	1 шт.
Паспорт	1 шт.

### Свидетельство о приемке.

Изделие КОММУТАТОР КМ300-4.1

Заводской номер \_\_\_\_\_

Признан годным к эксплуатации. \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Сведения о рекламациях.

*Заполняет эксплуатационная служба:*

Наименование организации \_\_\_\_\_

Дата установки на объект \_\_\_\_\_

Дата отказа \_\_\_\_\_

Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

*Заполняет ремонтная служба:*

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_



Служба технической  
поддержки  
тел. +7 (812) 326 15 52  
E-mail:  
[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

197101,  
Россия, г. Санкт-Петербург,  
Петроградская набережная, д.  
34, литер «А»  
тел. +7 (812) 326 93 46  
E-mail: [sale@eltis.com](mailto:sale@eltis.com)  
[led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)  
<http://www.eltis.com>

121087,  
Россия, г. Москва,  
ул. Баркляя, д. 6,  
стр.25, оф. 5-10  
т/ф.+7(499)271-38-84  
E-mail:  
[sale@eltis.com](mailto:sale@eltis.com)  
[mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)



## Коммутатор КМ300-4.1



Сертификат соответствия  
Госстандарта России  
№ РОСС RU.ME83.B02109



**ПАСПОРТ**  
ФАНВ.468361.011ПС

г. Санкт-Петербург