



True IP

Версия 1.1.

НОВЫЕ ГРАНИ ИЗВЕСТНОГО

## Умная сирена STI SRHMP

Руководство пользователя



## Общее описание

Умная сирена (далее - Устройство) предназначена для звукового оповещения при срабатывании различных датчиков в домохозяйстве пользователя. Своевременное оповещение дает возможность оперативно среагировать на нестандартную ситуацию в доме.

Устройство работает при наличии контроллера Умного дома STI-1000.

Устройство работает по беспроводной технологии ZigBee и имеет низкое энергопотребление.

Подходит для использования в жилых и офисных помещениях.

## Технические характеристики и параметры:

1. Напряжение питания: 100-240 В / 50-60 Гц
2. Аккумуляторная батарея: 3,7 В/ 720 мА
3. Уровень звука: 95 дБ (на расстоянии 1 м)
4. Рабочая температура: от -100С до +500С
5. Относительная влажность: макс. 95%
6. Беспроводной стандарт: ZigBee HA 1.2. Дальность действия: до 25 м
7. Размеры (Ø×В): 80х32 мм (без штекера)

**Внимание!** Устройство работает только в сети переменного тока.

## Аккумуляторная батарея

После отключения питания, сирена может работать от аккумуляторной батареи непрерывно в течение 4 часов и подавать сигнал тревоги в течение 5 минут.

## Добавление устройства в систему Умный дом

### Шаг 1.

- Контроллер Умного дома должен быть включен в сеть.
- Запустите мобильное приложение T-пест.

### Шаг 2.

- Вставьте сирену в бытовую розетку. Переведите устройство в режим поиска, зажав соответствующую кнопку с помощью скрепки (входит в комплект), пока индикатор не начнет мигать (см. раздел "Режим поиска/ Сброс устройства").
- В приложении запустите режим поиска. Перед началом поиска убедитесь, что индикатор контроллера горит белым цветом. В процессе поиска индикатор контроллера мигает белым цветом.
- Устройство будет обнаружено в приложении, там же можно продолжить его настройку.

- Если устройство не было обнаружено в приложении, выполните поиск устройства повторно.

### **Режим поиска / Сброс устройства**

Для сброса устройства и перевода в режим поиска используйте скрепку (входит в комплект). Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку включения режима поиска, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать зеленым цветом.




Рис. 1.

### **Устранение неисправностей**

Если подключенное устройство не срабатывает, удалите устройство в приложении, произведите сброс устройства и добавьте его заново.