



TI-Box U

Бокс для врезного монтажа



Служит для врезного монтажа вызывных панелей TI-2600C(WD) и мониторов TI-2720W / 2760B(W) / 2720S-H / 2150BS.

Материал: пластик. **Цвет:** серый. **Размеры:** 81 мм x 83 мм x 50 мм. **Вес:** 0,06 кг.

Предусмотрены отверстия для ввода кабеля.

Установка панели:

- 1) Сделайте нишу в стене размером 84 x 86 x 53 мм
- 2) Вытащите кабель из стены и проденьте его в отверстие в боксе. Вставьте бокс в стену и закрепите его.
- 3) Удалите 2 пластиковые заглушки из бокса. Снимите декоративную крышку с вызывной панели, подключите кабели к панели. Вставьте панель в бокс и закрепите её 2 винтами. Наденьте и закрепите декоративную крышку обратно.

Установка монитора:

- 1) Сделайте нишу в стене размером 84 x 86 x 53 мм
- 2) Вытащите кабель из стены и проденьте его в отверстие в боксе. Вставьте бокс в стену и закрепите его.
- 3) Удалите 2 пластиковые заглушки из бокса и прикрутите кронштейн монитора. Подключите кабель к монитору и повесьте монитор на кронштейн.